

# Технические характеристики

StarLine E96

12/11/2019



Параметр	Значение
Радиоканал ближнего действия	Bluetooth Smart
Рабочая частота брелоков	868,7 - 869,2 МГц
Дальность управления брелоком	до 1500 м
Дальность оповещения на брелок	до 2000 м
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 CAN</li> <li>• 2 LIN</li> <li>• 1 USB</li> <li>• 18 перенастраиваемых каналов, на которые можно назначить: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 выходов типа ОК –0,2А</li> <li>• 2 выхода 2А</li> <li>• 4 положительных входа</li> <li>• 3 отрицательных входа</li> <li>• 1 универсальный вход</li> </ul> </li> <li>• разъем подключения датчика температуры</li> <li>• разъем подключения сервисной кнопки</li> </ul>
Напряжение питания	8-16 В
Ток потребления (для StarLine E96)	6 мА
Ток потребления (для StarLine E96 BT)	8,7 мА
Ток потребления Bluetooth Smart	32.7 мА
Диапазон рабочих температур	от –40 до +85 °С
Габариты основного блока	106x63x17 мм
Вес	63 г